

Smart plug dimmer

SPD-01 E 13 777 42

Smart plug dimmer placeras i eluttaget och används för att att styra och dimra belysning, upp till 100 W. Den kan styras trådlöst via appen med Bluetooth®, genom andra produkter från Plejd eller med den integrerade knappen. SPD-01 schemaläggs via appen.

Den har ett europlug-uttag och en minimalistisk design för att undvika blockering av intilliggande uttag. Produkten är kompatibel med tredjepartstjänster, detta kräver en Plejd Gateway.



Teknisk data

Nätspänning	230 V~ 50Hz
IP-klass	IP20
Max. last	100 W
Skydd	Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara Överlast hårdvara
Standbyeffekt	0,2 W
Drifttemperatur	0 till 35 °C
Driftmiljö	Inomhus
Dimensioner	63x40x19 mm
Typ av uttag	Europlug

Radio

2,4 GHz mesh	Radioräckvidd: Ca 10 m inomhus.
Bluetooth®	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
<10 dBm	

Last

Standard dimbara laster	0-100 W
Framkant	50 W

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.

